

那須塩原市黒磯文化会館（大ホール）舞台照明設備

◆ 照明設備

平成30年 7月 現在

設 備 名	仕 様		
調光卓	松村電機製作所	F 153Ⅲ (JASCI 対応) ※USBメモリのみ ※COMOS対応不可	
	制御チャンネル	2048 チャンネル	
	プリセットフェーダー	100本×3段	
	サブマスターフェーダー	20本×50ページ	フリーフェーダー 10本
	記憶シーン (キュー)	1000シーン	
	エフェクト	50パターン×99ステップ トータル1000シーン	
特設電源盤 (上手 奥設置) アース付	100V 3相4線	90KVA	カムロック・端子台付 (ネジ M-19)
	200V 3相3線	20KVA	カムロック

設 備 名	コンセント	調光回路	直・調切替	備 考
フットライト	C型20A	4		
花道フットライト	C型20A	上・下各2		
揚幕 コンセント	C型30A	上・下各2		
舞台前ウォールコンセント	C型30A	上・下各3	上・下各3	
//	C型30A	上・下各3		トーマンタル回路と切替可
//	C型60A	上・下各2	上・下各2	
トーマンタルタワーライトコンセント	C型20A	上・下各3		上・下ウォールコンセント回路と切替
フロアー前コンセント	C型30A	4		
// 下手コンセント	C型30A	12	12	
// 上手コンセント	C型30A	12	12	
// 後コンセント	C型30A	6	6	
舞台奥ウォールコンセント	C型30A	上・下各3	上・下各3	
中ロアーホリゾンコンセント	C型30A	4		フロアー奥コンセントとして使用可
ロアーホリゾンコンセント	C型30A	上中下各4		通常 LH用 (#72 #59 #22 #40) として使用
天反ライト		12		第2 サスペンションライト回路と切替
第1 ボーダーライト		8		#W #W #W #72
ボーダーライトコンセント	C型20A	8		上・下4回路 中4回路 ボーダーライトと切替
第2 ボーダーライト		8		#W #W #W #72
ボーダーライトコンセント	C型20A	8		上・下4回路 中4回路 ボーダーライトと切替
プロセニウムサスペンションライト	C型20A	16		DMX(OUT) 2回線 直 C型20A (2回路)
第1 サスペンションライト	C型20A	20		DMX(OUT) 2回線 直 C型20A (2回路)
第2 サスペンションライト	C型20A	20		DMX(OUT) 2回線 直 C型20A (2回路)
第3 サスペンションライト	C型20A	20		DMX(OUT) 2回線 直 C型20A (2回路)
第4 サスペンションライト	C型20A	20		DMX(OUT) 2回線 直 C型20A (2回路)
アッパーホリゾンライト	C型20A	16		#71 #72 #63 #22
フロントサイドスポットライト	C型20A	上・下各9	上・下各2	各1kw×16 DMX(OUT) 2回線 直 C型20A 2回路
シーリングスポットライト	C型20A	24	2	1kw×48 DMX(OUT) 2回線 直 C型20A 2回路
センターピンスポットライト	直C型60A			クセノン 2kw×4
舞台前 DMX ボックス (上・下 共通)				DMX(IN・OUT) 各2回線 直 C型20A 各1回路
客席DMX ボックス	直C型30A			DMX(IN) 2回線

設 備 名	仕 様		
アッパーホリゾン	1色18台	シートサイズ286×236	通常のポリカラー4切
ロアーホリゾン	1色24台	シートサイズ205×195	通常のポリカラー6切
ボーダーライト	1色20灯	シートサイズ195×190	通常のポリカラー6切